



## Datos técnicos

### Datos ópticos

Alcance de palpado límite típ. <sup>1)</sup>	5 ... 600mm
Alcance de palpado de operación <sup>2)</sup>	vea tablas
Rango de ajuste <sup>1)</sup>	15 ... 600mm
Característica del haz de luz	focalización en 200mm
Fuente de luz <sup>3)</sup>	LED (luz modulada)
Longitud de onda	880nm (infrarrojo)

### Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	1.000Hz
Tiempo de respuesta	0,5ms
Tiempo de inicialización	≤ 300ms (según IEC 60947-5-2)

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación U <sub>B</sub> <sup>4)</sup>	10 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
Ondulación residual	≤ 15% de U <sub>B</sub>
Corriente en vacío	≤ 15mA
Salida de conmutación	.../66 <sup>5)</sup> 2 salidas de conmutación Push-Pull (contrafase) pin 2: PNP com. en oscuridad, NPN com. en claridad pin 4: PNP com. en claridad, NPN com. en oscuridad .../6 <sup>5)</sup> 1 salida de conmutación Push-Pull (contrafase) pin 4: PNP com. en claridad, NPN com. en oscuridad .../6D <sup>5)</sup> 1 salida de conmutación Push-Pull (contrafase) pin 4: PNP com. en oscuridad, NPN com. en claridad .../44 2 salidas de conmutación PNP, antiválvulas .../4 1 salida de conmutación en claridad PNP, pin 2: NC <sup>6)</sup> .../22 2 salidas de conmutación NPN, antiválvulas conmutación en claridad/oscuridad
	≥ (U <sub>B</sub> -2V) ≤ 2V
	máx. 100mA
	ajustable con husillo de 8 vías

Función  
Tensión de señal high/low  
Corriente de salida  
Alcance de palpado

### Indicadores

LED verde	disponible
LED amarillo	objeto captado - reflexión

### Datos mecánicos

Carcasa	plástico (PC-ABS); 1 boquilla de sujeción de acero niquelado
Cubierta de óptica	plástico (PMMA)
Peso	con conector: 10g con cable 200mm y conector: 20g con cable 2m: 50g cable 2m (sección 4x0,20mm <sup>2</sup> ), conector M8 metal, cable 0,2m con conector M8 o M12
Tipo de conexión	


### Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén)	-30°C ... +55°C/-30°C ... +70°C
Circuito de protección <sup>7)</sup>	2, 3
Clase de protección VDE	III
Índice de protección	IP 67
Fuente de luz	grupo libre (según EN 62471)
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2
Certificaciones	UL 508, C22.2 No.14-13 <sup>4)</sup> <sup>8)</sup>

- 1) Alcance típ. de palp. lím./rango de ajuste: máx. alc. de palp./rango de ajuste alcanzable para objetos claros (blanco 90%)
- 2) Alcance de palpado de operación: alcance de palpado recomendado para objetos de diferente remisión
- 3) Vida media de servicio 100.000h con temperatura ambiental 25°C
- 4) En aplicaciones UL: sólo para el empleo en circuitos de corriente «Class 2» según NEC
- 5) Las salidas push-pull (contrafase) no se deben conectar en paralelo
- 6) Pin 2: no asignado, por eso indicado especialmente para la conexión a los módulos de acoplamiento E/S de interfaz AS
- 7) 2=protección contra polarización inversa, 3=protección contra cortocircuito para todas las salidas de transistor
- 8) These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/CYJ7 or PVVA/PVVA7)

## Notas

Placa adaptadora: BT 3.2 (núm. art. 50103844) para montaje alternativo a una distancia de orificios de 25,4mm (Omron E3Z, Sick W100...)






## Tablas

1	5	600
2	10	500
3	15	400


1	blanco 90%
2	gris 18%
3	negro 6%

Alcance de palpado de operación [mm]

## Diagramas



- A blanco 90%
- B gris 18%
- C negro 6%



## Notas

Sistema de sujeción:



- ① = BT 3 (núm. art. 50060511)
- ②+③ = BT 3.1 <sup>1)</sup> (núm. art. 50105585)
- ①+②+③ = BT 3B (núm. art. 50105546)

1) Unidad de embalaje: UE = 10 piezas

**HRT 3B**
**Fotocélulas autorreflexivas con supresión de fondo**
**Indicaciones de pedido**

Tabla de selección			Denominación de pedido →		HRT 3B/44 Núm. art. 50110659	HRT 3B/44, 200-S12 Núm. art. 50126066			
Equipamiento ↓									
Salida 1 (OUT 1)	salida Push-Pull (contrafase)		conm. en claridad	○					
			conm. en oscuridad	●					
	salida de transistor PNP		conm. en claridad	○	●	●			
			conm. en oscuridad	●					
Salida 2 (OUT 2)	salida Push-Pull (contrafase)		conm. en claridad	○					
			conm. en oscuridad	●					
	salida de transistor PNP		conm. en claridad	○	●	●			
			conm. en oscuridad	●					
Conexión	cable 2.000mm		4 hilos	○	●				
			4 hilos	○					
	conector M8, metal		○						
	conector M8, metal		○						
	conector M8, metal, snap-on		○						
	cable 200mm con conector M8		○						
	cable 200mm con conector M8		○						
	cable 200mm con conector M12		○			●			
pin 2: no asignado, para conectar a módulos de acoplamiento AS-i									
Ajuste	ajustable libremente con husillo de 8 vías				●	●			
	preajustado al alcance de palpado [mm]:								
Frecuencia de conmutación	200Hz								
	1.000Hz				●	●			

**Indicaciones para la aplicación**

**● Uso conforme:**

- Este producto debe ser puesto en funcionamiento únicamente por personal especializado, debiendo utilizarlo conforme al uso prescrito para él. Este sensor no es un sensor de seguridad y no sirve para la protección de personas.
- En superficies brillantes (p.ej. metales) el haz luminoso no debe incidir perpendicularmente en la superficie del objeto. Una ligera inclinación basta para evitar reflejos directos no deseados; es posible que esto reduzca el alcance de palpado.
- Los objetos deben aproximarse sólo lateralmente por la derecha o la izquierda. Debe evitarse la aproximación de objetos por el lado de los conectores y por el de manejo.
- Por encima del alcance de palpado de operación el sensor opera como un sensor fotoeléctrico de reflexión energético. Los objetos claros pueden ser reconocidos con fiabilidad hasta el alcance de palpado límite.
- En los sensores se han aplicado medidas eficaces para evitar en el máximo grado posible las anomalías recíprocas en caso de montajes opuestos. Sin embargo, es indispensable evitar el montaje opuesto de varios sensores del mismo tipo.

