

## Scheda tecnica dati Modulo di sicurezza

Cod. art.: 549912

MSI-2H



La figura può variare

### Contenuto

- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Funzione             | Collegamento con l'apparecchio |
| Tipo di collegamento | Morsetto                       |
| Tipo di morsetto     | Morsetto a vite                |
| Numero di poli       | 16 poli                        |

| Pin | Assegnazione dei pin                  |
|-----|---------------------------------------|
|     | A1                                    |
| 1   | +24 V                                 |
|     | 13                                    |
| 2   | Contatto relè 1 IN                    |
|     | 23                                    |
| 3   | Contatto relè 2 IN                    |
|     | 31                                    |
| 4   | Contatto di segnalazione IN           |
|     | Y12                                   |
| 5   | Ingresso sensore 1, contatto N.C. 24V |
|     | Y14                                   |
| 6   | Ingresso sensore 1, contatto N.A. 24V |
|     | Y22                                   |
| 7   | Ingresso sensore 2, contatto N.C. 24V |
|     | Y24                                   |
| 8   | Ingresso sensore 2, contatto N.A. 24V |
|     | Y11                                   |
| 9   | Ingresso sensore 1, 0V                |
|     | Y21                                   |
| 10  | Ingresso sensore 2, 0V                |
|     | Y1                                    |
| 11  | Circuito di feedback (EDM)            |
|     | Y2                                    |
| 12  | Circuito di feedback (EDM)            |
|     | 14                                    |
| 13  | Contatto relè 1 OUT                   |
|     | 24                                    |
| 14  | Contatto relè 2 OUT                   |
|     | 32                                    |
| 15  | Contatto di segnalazione OUT          |
|     | A2                                    |
| 16  | 0 V                                   |

## Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato                  |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | Verde, costantemente acceso | Tensione di alimentazione ON |
| 2   | Verde, costantemente acceso | Relè K1 eccitato             |
| 3   | Verde, costantemente acceso | Relè K2 eccitato             |