

Teknik veri sayfası Mobil barkod okuyucusu

Ürün no.: 50127898

IT 1280i FR-3

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|------|---------|
| Seri | IT128xi |
|------|---------|

Okuma verileri

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı |
| | Codabar |
| | Code 128 |
| | Code 39 |
| | Code 93 |
| | Diğerleri talep üzerine |
| | EAN 128 |
| | EAN 8/13 |
| | EAN Addendum |
| | GS1 Databar Expanded |
| | GS1 Databar Limited |
| | GS1 Databar Stacked |
| | GS1 Databar Truncated |
| | GS1 veri çubuğu |
| | GS1 veri çubuğu her yönlü |
| | UPC |

Optik veriler

| | |
|------------------------|------------------|
| Okuma mesafesi | 100 ... 4.460 mm |
| Işık kaynağı | Lazer |
| Barkod kontrastı (PCS) | 35 % |

Elektrik verileri

Güç verileri

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Besleme gerilimi U _B | 4 ... 5,5 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 1,8 W |

Arayüz

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tür | PS/2, RS 232, USB |
| RS 232 İşlev | Proses |
| USB İşlev | Proses |

Bağlantı 1

| | |
|---------------|------|
| Bağlantı türü | RJ41 |
|---------------|------|

Mekanik bilgiler

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ölçü (G x Y x U) | 133 mm x 195 mm x 75 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | UL 94-V0 |
| Net ağırlık | 335 g |

Çevresel veriler

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
| Düşme yüksekliği | 2 m |
| Ölçümlerin referansı | Beton zemin |

Sertifikalar

| | |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 65 |
|---------------|-------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------|-----------------------|
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| | Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | RJ41 |

Pin Pin tahsisi

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Blendaj |
| 2 | Kablo kimliği |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 / n.c. USB |



Elektrik bağlantısı

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|--------------------------|
| 5 | RxD RS 232 / n.c. USB |
| 6 | CTS RS 232 / n.c. USB |
| 7 | +5 V DC |
| 8 | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 9 | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |

Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran | Anlam |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | yeşil, 1 kez yanıp söner Kırmızı | Okuma başarılı İşletime hazır olma |

Uyarılar

⚠ DİKKAT! LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 2

⚠ Işına doğrudan bakmayın!
Bu cihaz IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) uyarınca **lazer sınıfı 2** bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 24.06.2007 tarihli Laser Notice No. 50 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır.

- Hiçbir zaman lazer ışınına veya yansıyan ışınların geldiği yöne bakmayın. Işın girişine uzun süre bakıldığında retinada hasar meydana gelebilir.
- Cihazın lazer ışınıni kişilere doğrultmayın!
- Lazer ışması yanlışlıkla bir insana hizalandığında, lazer ışınıni saydam olmayan, yansıma yapmayan objelerle kesin.
- Cihazın montajı ve hizalanması sırasında yansıyan yüzeyler nedeniyle lazer ışınının yansımalarını engelleyin!
- DİKKAT!** Burada belirtilen kullanım veya ayarlama tertibatlarından başkaları veya diğer bir uygulama yöntemi kullanıldığında, bu durum tehlikeli bir şekilde radyasyona maruz kalınmayla sonuçlanabilir.
- Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın.
- Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez.
Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez.
Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.

UYARI

i Lazer ikaz ve uyarı levhalarını yerleştirin!
Cihaz üzerinde ikaz ve uyarı levhaları bulunuyor. Ayrıca cihaz için çok dilli, kendinden yapışkanlı lazer ikaz ve uyarı levhaları (etiketleri) ek olarak verilmiştir.

- Dil olarak kullanım yerine uygun lazer uyarı levhasını cihaza yerleştirin. Cihazın ABD'de kullanılması halinde "Complies with 21 CFR 1040.10" notuna sahip etiketi kullanın.
- Cihaz üzerinde herhangi bir levha (örn. cihaz bunun için küçükse) veya cihaz üzerine yerleştirilmiş lazer ikaz ve lazer uyarı levhaları montaj pozisyonu nedeniyle örtülü kaldığında bu lazer ikaz ve lazer uyarı levhalarını cihazın yakınına yerleştirin.
- Lazer ikaz ve lazer uyarı levhalarını, cihazın lazer ışmasına veya diğer optik ışımalara maruz kalınmayacak şekilde yerleştirin.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

| Ürün no. | Adı | Ürün | Tanım |
|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| 50112891 | MA 248i Profinet Gateway | Modüler bağlantı ünitesi | Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65 |

Aksesuarlar**Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları**

| | Ürün no. | Adı | Ürün | Tanım |
|--|----------|---------------|------------------|--|
|  | 50113397 | KB JST-HS-300 | Bağlantı kablosu | Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR |

Bağlantı teknolojisi - Y distribütör kabloları

| | Ürün no. | Adı | Ürün | Tanım |
|--|----------|-----------------|------------------|--|
|  | 50114517 | KB 232-1 IT190x | Bağlantı kablosu | Arayüz için uygundur: RS 232, TTL Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, dişi, 9 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, Takılabilir, eksenel, dişi, 2 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PVC |

Montaj tekniği - diğer

| | Ürün no. | Adı | Ürün | Tanım |
|--|----------|-------------------------|--------------|--|
|  | 50120444 | BT Wallholder HS65x8 | Duvara monte | Montaj ünitesinin uygulanması: Duvar montaj braket Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: içeri sürmek için Malzeme: Plastik |

Uyarı

Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.