

Folha de dados técnicos

Conj. de diagnóstico

N.º do art.: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação

Dados técnicos

Dados básicos

Série	MD12
Adequado para	Sensores IO-Link

Funções

Funções	Dispositivo de configuração e teste
---------	-------------------------------------

Dados elétricos

Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	CC

Interface

Tipo	USB
------	-----

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
Conexão 1	
Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Conexão 2	
Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	41 mm x 24 mm x 70 mm
Material da carcaça	Metal
Peso líquido	100 g

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 80 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 20
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Comunicação IO-Link

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
2	Amarelo, luz contínua	Indicação de status
3	Vermelho, luz contínua	Monitor de diagnóstico
4	Amarelo, luz contínua	Está presente tensão de operação