

## Technisch gegevensblad Veiligheidsinterface

Art.-nr.: 547956

MSI-2HB-01



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Functie</b>          | Verbinding naar het apparaat |
| <b>Type aansluiting</b> | Klem                         |
| <b>Type klem</b>        | Schroefklem                  |
| <b>Aantal polen</b>     | 16 -polig                    |

| Pin | Pintoewijzing                     |
|-----|-----------------------------------|
|     | A1                                |
| 1   | +24 V                             |
|     | 13                                |
| 2   | Relaiscontact 1 IN                |
|     | 23                                |
| 3   | Relaiscontact 2 IN                |
|     | 31                                |
| 4   | Signaalcontact IN                 |
|     | Y12                               |
| 5   | Sensoringang 1, breekcontact 24 V |
|     | Y14                               |
| 6   | Sensoringang 1, maakcontact 24V   |
|     | Y22                               |
| 7   | Sensoringang 2, breekcontact 24 V |
|     | Y24                               |
| 8   | Sensoringang 2, maakcontact 24V   |
|     | Y11                               |
| 9   | Sensoringang 1, 0 V               |
|     | Y21                               |
| 10  | Sensoringang 2, 0 V               |
|     | Y1                                |
| 11  | Retourcircuit (EDM)               |
|     | Y2                                |
| 12  | Retourcircuit (EDM)               |
|     | 14                                |
| 13  | Relaiscontact 1 OUT               |
|     | 24                                |
| 14  | Relaiscontact 2 OUT               |
|     | 32                                |
| 15  | Signaalcontact OUT                |
|     | A2                                |
| 16  | 0 V                               |

## Bediening en display

| LED | Display              | Verklaring             |
|-----|----------------------|------------------------|
| 1   | groen, permanent aan | Voedingsspanning aan   |
| 2   | groen, permanent aan | Relais K1 aangetrokken |
| 3   | groen, permanent aan | Relais K2 aangetrokken |